

2023 Quickstart Inside Czytnik IR Pilot Administracja V12.3

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów Idencom. Jesteśmy przekonani, że dzięki nim codzienne otwieranie drzwi stanie się bezpieczne i komfortowe.



Pełna wersja Instrukcji
i.idencom.pl/fpirv12

UWAGA: Zachowaj tę kartę. Master Code (6 cyfrowy kod ustawiony w fabryce)
jest potrzebny do zarządzania czytnikiem.

WAŻNE: W stanie fabrycznym wejście do domu nie jest zabezpieczone, bo każda osoba może otworzyć drzwi.
Agresywne środki czyszczące / dezynfekujące / alkohol mogą zniszczyć czujnik!

Szybki przegląd funkcji

Funkcja	Opis	Sposób postępowania
Zapamiętanie palca Masterfinger	Pierwszy prawidłowo przeciągnięty po czytniku palec staje się palcem Masterfinger. (np. 6 razy prawy kciuk tej samej osoby)	Umyć i nakremować ręce jednorazowo do kodowania Masterfingera Stan fabryczny (czerwona + zielona LED świecą nieprzerwanie) -> Masterfinger (~6 razy) przeciągnąć po czytniku aż zielona LED zamiga
Zapamiętanie palca użytkownika (indeksowanie)	Zeskanować palec użytkownika w połączeniu z pozycją w Indeksie (np. prawy palec wskazujący numer indeksu 24)	1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> Pilot -> E -> Indeks ID (np. 24) -> OK -> Wielokrotnie przeciągnąć (~6 razy) palec użytkownika -> aż czerwona/zielona LED zamigają 3 razy na potwierdzenie.
Otwieranie drzwi	Palcem (np. prawy palec wskazujący)	Przeciągnąć palec użytkownika po czytniku
Blokowanie użytkowników	Czasowe blokowanie i odblokowanie użytkowników (np. gości poprzez nr indeksu 28)	1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> Pilot -> B (Blokowanie) / UB (Odblokowanie) -> Indeks ID (np. 28) -> OK
Skasowanie palca użytkownika	Usunięcie pojedynczego palca użytkownika. (np. użytkownik A, Numer indeksu 27)	1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> Pilot -> D -> Indeks ID (np. 27) OK
Reset - Skasowanie wszystkich palców	Powrót do stanu fabrycznego - Reset	Pilot -> DA -> Master Code -> OK -> Stan fabryczny (czerwona +zielona LED świecą nieprzerwanie)
Alternatywa do Masterfinger	Jeśli identyfikacja palca Masterfinger nie funkcjonuje, można zastosować pilot.	Pilot -> Mastercode -> OK

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić u Producenta drzwi, w salonie gdzie były kupowane drzwi. Gwarancja 24 miesiące. idencom.pl/support